


SCHEDA DI ASSEMBLAGGIO pag. 1/3

MO04
MONTESA COTA 4RT
SILENZIATORE
1

2


ASSEMBLAGGIO SILENZIATORE

- *Tagliare gli sviluppi afonizzante secondo dime (fig.1);*
- *Accoppiare il guscio in carbonio e il coperchio ed eseguire i fori sul guscio;*
- *Inserire la rete nel bombardino (fig.2);*

3

4


- *Avvolgere l'afonizzante "A" sull'innesto silenziatore (fig.3,4);*

5

6


- *Inserire beccuccio nel fondello in carbonio (fig.5);*
- *Avvolgere l'afonizzante "B" sulla rete (fig.6,7);*

7

8


- *Posizionare l'afonizzante "C" nel guscio in carbonio (fig.8);*

9

10


- *Posizionare la rete all'interno del guscio (fig.9);*
- *Posizionare l'innesto nel guscio in carbonio facendo attenzione ad inserirlo correttamente nella rete ricordandosi di mettere la pasta sigillante (fig.10).*



TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina, 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

SCHEDA DI ASSEMBLAGGIO pag. 2/3

MO04

MONTESA COTA 4RT

SILENZIATORE

ASSEMBLAGGIO SILENZIATORE

- Verificare la posizione dell'innesto sulla maschera di montaggio silenziatore (fig.11);
- Inserire il fondello in carbonio nel guscio e mettere la pasta sigillante (fig.12,13) facendo attenzione che non fuoriesca l'innesto dalla parte opposta;

- Inserire l'afonizzante "D" (fig.14);

- Mettere la pasta sul guscio (fig.15);
- Appoggiare il coperchio e rivettare (fig. 16,17);

- Mettere fascetta satorivetti su innesto e sul fondello (fig.18,19);
- Pulire il silenziatore e applicare adesivo (fig.20).

11



12



13



14



15



16




17



18



19



20





TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina, 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

Particolari silenziatore Pag.3/3

MO04

MONTESA COTA 4RT

SILENZIATORE

- N° 1 GUSCIO SILENZIATORE IN CARBONIO cod.TM017
- N° 1 COPERCHIO IN CARBONIO cod.TM018
- N° 1 BECCUCCIO IN TITANIO cod.TM020
- N° 1 FONDELLO IN CARBONIO cod.TER362
- N° 1 INNESTO SIL. cod.MO03
- N° 1 RETE Ø30mm L=440mm (con venturi)
- N° 1 BOMBARDINO cod.TM019
- N° 1 FASCETTA SOTTORIVETTI cod.TM011
- N° 1 FASCETTA SOTTORIVETTI cod.TER361
- N° 14 RIVETTI cod.0166300410
- N° 10 RIVETTI cod.OBE6100611

